



№ на заявление: 1206088964

Дата на изготвяне: 27.11.2025 г.

До:

ТОПЛИВО ИМОТИ АД
ул. " Дойран " № 19
гр. София

СТАНОВИЩЕ

SAP № IB-32-24-22260

за условията и начина за присъединяване на клиенти към електрическата мрежа

Обект: „Зона за паркиране на товарни автомобили“.

Адрес: ПИ 23649.33.128, м. „СТУБЕЛО“, попадащ извън регулационните линии на с. Дрен, община Радомир.

Становището се издава на основание чл. 7, ал. 1, т. 1, от „Наредба № 6 от 28 март 2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи“, във връзка с изграждане на нов обект.

Заявени мощности:

- Предоставена мощност – 450 kW,

- Присъединена мощност – 540 kW;

Други технически параметри:

- Напрежение на присъединяване – 20 kV;

- Брой на фазите – три;

- Тарифи за измерване – две;

- Брой на бъдещите потребители – един;

- Брой независими източници на електрическа енергия – няма;

- Категория по осигуреност на електроснабдяването съгласно „Наредба № 3 от 09 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии“, издадена от Министъра на енергетиката и енергийните ресурси – трета категория.

Срокът за изграждане на съоръженията за присъединяване на обекта ще бъде определен допълнително.

За осигуряване на присъединяването на обекта следва да се изпълнят следните изисквания:

1. Място на присъединяване към електрическата мрежа: Присъединяването ще се извърши към нов трафопост; п/ст Перун; извод ВЕЛ 20 kV „Друган“.

2. Съоръжения, които трябва да се изградят или подменят, във връзка с присъединяването на обекта:

- Трансформаторен пост
- Стомано-решетъчен стълб
- Кабели средно напрежение
- Кабели ниско напрежение
- Главно електромерно табло
- Измервателно средство за търговско мерене

Клиент: ТОПЛИВО ИМОТИ АД

Обект: „Зона за паркиране на товарни автомобили“.

Предоставена мощност: 450 kW

3. Технически параметри и изисквания към съоръженията в мястото на присъединяване:

За присъединяването на обекта е необходимо:

3.1. Изграждане на нов трафопост разположен на границата на собственост към път, при спазване на необходимите отстояния спрямо сгради и съоръжения със захранване на 20 kV.

В трафопоста да се предвидят:

- 1 бр. комплектно разпределително устройство /КРУ/ 20 kV „вход-изход“ оборудвано с товаров прекъсвач, с възможност за заземяване към линията за присъединяване;
- КРУ „Мерене“, с измервателна група, осигуряваща мерене на страна 20 kV; средствата за търговско измерване се монтират в отделно табло.
- КРУ „Охрана и защита трансформатор“
- сектор „трансформатор“ 20 / 0.4 kV; съгласно разрешената мощност.

Трафопостът да се проектира и обезопаси, съгласно действащите нормативни актове и изискванията по стандарт на Дружеството.

3.2. За електрозахранването на трафопоста на страна СрН ще се изпълни следното: Да се изгради ново ел. проводно отклонение 20 kV /кабелно или въздушно/ от стоманорешетъчен стълб /нов или съществуващ/ на въздушен електропровод 20 kV „Друган“ извод от п/ст „Перун“ до новият трафопост.

3.2.1. При въздушно отклонение 20 kV да се използват типови стълбове 20 kV, изолатори композитни 20 kV за монтаж на открито и проводник АС 70 мм². В началото на отклонението да се монтира разединител РОС 20/400.

3.2.2. При кабелно отклонение на ст. р. стълб (нов или съществуващ) от въздушен електропровод 20 kV „Друган“, да се монтират 3 бр. металоокисни вентилни отводи (ВО) 24/5 kV, а под тях разединител РОМЗк 20/400А със заземителен нож. Връзката между мостовите проводници на стълба и разединителя да се осъществи с проводник тип АС. Изграждане на кабелна линия 20 kV от ст. р. стълб (нов или съществуващ) от въздушен електропровод 20 kV „Околовръстен“ с кабел тип САХ с подходящо оразмерено сечение положен по подходящо трасе до трафопоста предписан в т.3.1.

3.3. Метрологични и технически характеристики на уредите за търговско измерване, монтирани в КРУ „Мерене“: Измерването на консумираната ел. енергия от Обекта да се осъществи в килия /КРУ/ „Мерене“ на страна 20 kV посредством статичен четириквadranten електромер, токови измервателни трансформатори 15/5/5 А с клас на точност 0.5 S или по-добър и напреженови измервателни трансформатори 20000 / $\sqrt{3}$ V : 100 / $\sqrt{3}$ V : 100 / 3 V- 3 броя с клас на точност 0.5 или по-добър. При използване на комбиниран модул Мерене, КРУ Мерене да се позиционира между модул с възможност за разединяване и заземяване и КРУ Охрана трафо, с цел двустранно разединяване на модул Мерене.

Измервателните токови и напреженови трансформатори да са преминали първоначална проверка и одобрени по смисъла на чл.682 от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

В ново стандартно ел. табло, монтирано на фасадата на новия трафопост да се монтира оразмерен индиректен четириквadranten статичен трифазен многотарифен електромер (за измерване на активна енергия и реактивна енергия с вграден тарифен превключвател) , с възможност за дистанционно отчитане. Вторичните токови и напреженови вериги от сектор „Мерене 20 kV“ ще се присъединят към електромера; /доставен от Дружеството/

- вторичните токови и напреженови измервателни вериги от измервателните трансформатори до електромера да не се прекъсват, да не преминават през междинни клемореди и да се положат по начин, който да позволява контролиране целостта на проводниците.

Трафопоста и електрозахранването на трафопоста на страна СрН се изграждат от и за сметка на Клиента и са негова собственост съгласно чл.117, ал.5 и 6 от ЗЕ.

- Точността на връзките и конфигурацията на схемите предложени в настоящото Становище са коректни към момента на неговото издаване.

4. Граница на собственост на електрическите съоръжения – съгласно чл. 36 ал. 2, т. 1, от НПОКЕМ- мястото на присъединяване на кабелните крайници на кабелния електропровод на клиента, към въздушния електропровод на електроразпределителния оператор

Електрическите съоръжения, след границата на собственост се изграждат от и за сметка на присъединяваното лице и са негова собственост в съответствие с член 117, ал. 7 от Закона за енергетиката. Присъединяваното лице носи отговорност и се задължава да изгради, поддържа и експлоатира собствените си електрически съоръжения, разположени след границата на собственост, в съответствие с действащите нормативни изисквания и правила за безопасност.

5. Допълнителни условия:

През ПИ с идентификатор 23649.33.128, м. „СТУБЕЛО“ преминава ВЕЛ 20 KV „Друган“ собственост на „ЕРМ Запад“ ЕАД. Посочените ел. съоръжения, собственост на Дружеството са с влязло в сила сервитутно право на основание & 26 от ПРЗ на Закона за Енергетиката. „Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД е придобило право негови представители да влизат и да преминават през служещите имоти и да извършват дейности в тях, свързани с експлоатацията на енергийните обекти, включително право на преминаване на техника през служещите поземлени имоти във връзка с изграждането и обслужването на въздушни и подземни проводни. Промяната на собствеността на имота не прекратява действието на сервитутите по отношение на господстващия и по отношение на служещия имот. Да се спазят изискванията на чл. 14 от Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти, а именно: не се допуска всякакъв вид застрояване, засаждане на трайни дървесни насаждения, сондажни работи, паркиране на всички видове превозни средства, складиране на отпадъци и материали, действия на трети лица върху съоръженията на енергийните обекти, палене на огън, стрелба с ловно и бойно оръжие.

5.1. В случай, че присъединяваният Обект засяга съществуващи електрически съоръжения, на основание чл. 13, ал. 2 от Наредба № 6 съоръженията и сервитутите им се изместват от възложителя на новото строителство за негова сметка съгласно чл. 73 от ЗУТ и сключен с Дружеството договор за възлагане на изместването. При подаване на заявлението за сключване на договор за възлагане на изместването, възложителят на новото строителство представя работни проекти за изместването.

• 5.2. За ел. съоръженията, които не попадат в строителното петно да се спазят изискванията на чл. 14 от Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти, а именно: не се допуска всякакъв вид застрояване, засаждане на трайни дървесни насаждения, сондажни работи, паркиране на всички видове превозни средства, складиране на отпадъци и материали, действия на трети лица върху съоръженията на енергийните обекти, палене на огън, стрелба с ловно и бойно оръжие.

5.3. За електрическите съоръжения, които следва да бъдат собственост на 'Електроразпределителни мрежи Запад' ЕАД до нормативно установената граница на собственост, клиентът се задължава да учреди/осигури необходимите вещни права /права на строеж и сервитутни права/ в полза на електроразпределителното дружество. В съответните устройствени и строителни книжа дружеството да бъде вписвано като възложител на строежа/устройствения план по смисъла на ЗУТ.

6. Изграждане на съоръженията за присъединяване:

6.1. Договор за присъединяване по настоящото становище може да бъде сключен след предоставяне на необходимите документи съгласно чл. 15 от Наредба № 6. В случай на изграждане на нов трафопост е необходимо прилагане и на виза за проектирането му.

6.2. Съоръженията за присъединяване по настоящото становище ще се изградят след сключване на договор за присъединяване съгласно Наредба № 6 и съгласуване на проектите за съоръженията по присъединяване.

6.3. Клиентът трябва да изгради за своя сметка електрическите съоръжения, които се намират в неговия имот, след границата на собственост на електрическите съоръжения, които остават негова собственост, съгласно чл. 117, ал. 7 от Закона за енергетиката.

7. Цена за присъединяване

При сключването на договор за присъединяване, Клиентът ще дължи на Дружеството цена за присъединяване. Цената за присъединяване се определя съгласно чл. 33, ал. 4 от Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (обн., ДВ, бр. 25 от 24.03.2017 г. в сила от 24.03.2017 г.) и утвърдените от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) цени за присъединяване на обекти на потребители към електроразпределителните мрежи. Цената за присъединяване се определя по индивидуален проект и включва всички разходи за изграждане на присъединителните съоръжения.

8. Промяна на техническите характеристики на обекта

Промяна на техническите характеристики на обекта, се извършва по реда и при условията на Наредба № 6, след подаване от присъединяваното лице на ново искане за проучване на условията за присъединяване на обекта и след издадено становище на Дружеството.

9. Валидност на Становището

Ако в срок до една година не е започната процедура по сключване на договор за присъединяване, настоящото становище да се счита за невалидно. Необходимо е да се подаде ново искане за проучване за присъединяване на обекта.

Условията за присъединяване на Обекта към електроразпределителната мрежа са приети на проведено заседание на Експертен технически съвет на Дружеството, Протокол № 48 от 27.11.2025 г.

ЗА ДРУЖЕСТВОТО

„Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД:

Пълномощник:

съгласно пълномощно с рег. № г.
на нотариус рег. № на НК

Дата на уведомяване: 05.12.25 г.

Съгласували:

Директор на дирекция
„Проучване и развитие на мрежата“

/ Спас Джаджаров / съгласувано по имейл

Ръководител направление „ППМ“:

/ Юлиан Михайлов / съгласувано по имейл

Ръководител направление –
заместник „ППМ“ – регион СО Плевен:

/ Анатолий Стефков / съгласувано по имейл

Мениджър управление
на активите към ДПРМ:

/ Петър Нецов / съгласувано по имейл

Ръководител район „ППМ“:

/ Велизар Кузманов / съгласувано по имейл

Инженер разпределение на
електрическа енергия / ДУМ /:

/ Йордан Стойков / съгласувано по имейл

Съставил:

Инженер разпределение
на ел. енергия „ППМ“:

/ Красимира Рангелова /

KRASIMIRA
DIMITROVA
RANGELOVA
Digitally signed by
KRASIMIRA DIMITROVA
RANGELOVA
Date: 2025.12.02
16:38:04 +02'00'

Дата на получаване: 05.12.25 г.



№ на заявление: 1206088964-1

Дата на изготвяне: 27.11.2025 г.

До:

ТОПЛИВО ИМОТИ АД
ул. " Дойран " № 19
гр. София

СТАНОВИЩЕ

за условията и начина за присъединяване на клиенти към електрическата мрежа

Обект: Строителство на „Зона за паркиране на товарни автомобили“ – временно захранване.

Адрес: ПИ 23649.33.128, м. „СТУБЕЛО“, попадащ извън регулационните линии на с. Дрен, община Радомир.

Становището се издава на основание чл. 7, ал. 1, т. 8, от „Наредба № 6 от 28 март 2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи“, във връзка с осигуряване на временно електроснабдяване на строителни обекти.

Заявени мощности:

- Предоставена мощност – 50 kW,
- Присъединена мощност – 55 kW;

Други технически параметри:

- Напрежение на присъединяване – 20 kV;
- Брой на фазите – три;
- Тарифи за измерване – две;
- Брой на бъдещите потребители – един;
- Брой независими източници на електрическа енергия – няма;
- Категория по осигуреност на електроснабдяването съгласно „Наредба № 3 от 09 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии“, издадена от Министъра на енергетиката и енергийните ресурси – трета категория.

Срокът за изграждане на съоръженията за присъединяване на обекта ще бъде определен допълнително.

За осигуряване на присъединяването на обекта следва да се изпълнят следните изисквания:

1. Място на присъединяване към електрическата мрежа: Присъединяването ще се извърши към нов трафопост; п/ст Перун; извод ВЕЛ 20 kV „Друган“.

2. Съоръжения, които трябва да се изградят или подменят, във връзка с присъединяването на обекта:

- Трансформаторен пост
- Стомано-решетъчен стълб
- Кабели средно напрежение
- Кабели ниско напрежение
- Главно електромерно табло
- Измервателно средство за търговско мерене

Клиент: ТОПЛИВО ИМОТИ АД

Обект: Строителство на „Зона за паркиране на товарни автомобили“ – временно захранване.

Предоставена мощност: 50 kW

3. Технически параметри и изисквания към съоръженията в мястото на присъединяване:

За присъединяването на обекта е необходимо:

3.1. Изграждане на нов трафопост разположен на границата на собственост към път, при спазване на необходимите отстояния спрямо сгради и съоръжения със захранване на 20 kV.

В трафопоста да се предвидят:

- 1 бр. комплектно разпределително устройство /КРУ/ 20 kV „вход-изход“ оборудвано с товаров прекъсвач, с възможност за заземяване към линията за присъединяване;
 - КРУ „Мерене“, с измервателна група, осигуряваща мерене на страна 20 kV; средствата за търговско измерване се монтират в отделно табло.
 - КРУ „Охрана и защита трансформатор“
 - сектор „трансформатор“ 20 / 0.4 kV; съгласно разрешената мощност.
- Трафопостът да се проектира и обезопаси, съгласно действащите нормативни актове и изискванията по стандарт на Дружеството.

3.2. За електрозахранването на трафопоста на страна СрН ще се изпълни следното: Да се изгради ново ел. проводно отклонение 20 kV /кабелно или въздушно/ от стоманорешетъчен стълб /нов или съществуващ/ на въздушен електропровод 20 kV „Друган“ извод от п/ст „Перун“ до новият трафопост.

3.2.1. При въздушно отклонение 20 kV да се използват типови стълбове 20 kV, изолатори композитни 20 kV за монтаж на открито и проводник АС 70 мм². В началото на отклонението да се монтира разединител РОС 20/400.

3.2.2. При кабелно отклонение на ст. р. стълб (нов или съществуващ) от въздушен електропровод 20 kV „Друган“, да се монтира 3 бр. металоокисни вентилни отводи (ВО) 24/5 kV, а под тях разединител РОМзк 20/400А със заземителен нож. Връзката между мостовите проводници на стълба и разединителя да се осъществи с проводник тип АС. Изграждане на кабелна линия 20 kV от ст. р. стълб (нов или съществуващ) от въздушен електропровод 20 kV „Околовръстен“ с кабел тип САХ с подходящо сечение положен по подходящо трасе до трафопоста предписан в т.3.1.

3.3. Метрологични и технически характеристики на уредите за търговско измерване, монтирани в КРУ „Мерене“: Измерването на консумираната ел. енергия от Обекта да се осъществи в килия /КРУ/ „Мерене“ на страна 20 kV посредством статичен четириквadranten електромер, токови измервателни трансформатори 15/5/5 А с клас на точност 0.5 S или по-добър и и напреженови измервателни трансформатори 20000 / $\sqrt{3}$ V : 100 / $\sqrt{3}$ V : 100 / 3 V- 3 броя с клас на точност 0.5 или по-добър. При използване на комбиниран модул Мерене, КРУ Мерене да се позиционира между модул с възможност за разединяване и заземяване и КРУ Охрана трафо, с цел двустранно разединяване на модул Мерене.

Измервателните токови и напреженови трансформатори да са преминавали първоначална проверка и одобрени по смисъла на чл.682 от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

В ново стандартно ел. табло, монтирано на фасадата на новия трафопост да се монтира оразмерен индиректен четириквadranten статичен трифазен многотарифен електромер (за измерване на активна енергия и реактивна енергия с вграден тарифен превключвател) , с възможност за дистанционно отчитане. Вторичните токови и напреженови вериги от сектор „Мерене 20 kV“ ще се присъединят към електромера; /доставен от Дружеството/

- вторичните токови и напреженови измервателни вериги от измервателните трансформатори до електромера да не се прекъсват, да не преминават през междинни клемореди и да се положат по начин, който да позволява контролиране целостта на проводниците.

Трафопоста и електрозахранването на трафопоста на страна СрН се изграждат от и за сметка на Клиента и са негова собственост съгласно чл.117, ал.5 и 6 от ЗЕ.

- Точността на връзките и конфигурацията на схемите предложени в настоящото Становище са коректни към момента на неговото издаване.

4. Граница на собственост на електрическите съоръжения – съгласно чл. 36 ал. 2, т. 1, от НПОКЕМ- мястото на присъединяване на кабелните крайници на кабелния електропровод на клиента, към въздушния електропровод на електроразпределителния оператор

Клиент: ТОПЛИВО ИМОТИ АД

Обект: Строителство на „Зона за паркиране на товарни автомобили“ – временно захранване.

Предоставена мощност: 50 kW

Електрическите съоръжения, след границата на собственост се изграждат от и за сметка на присъединяваното лице и са негова собственост в съответствие с член 117, ал. 7 от Закона за енергетиката. Присъединяваното лице носи отговорност и се задължава да изгради, поддържа и експлоатира собствените си електрически съоръжения, разположени след границата на собственост, в съответствие с действащите нормативни изисквания и правила за безопасност.

5. Допълнителни условия:

През ПИ с идентификатор 23649.33.128, м. „СТУБЕЛО“ преминава ВЕЛ 20 KV „Друган“ собственост на „ЕРМ Запад“ ЕАД. Посочените ел. съоръжения, собственост на Дружеството са с влязло в сила сервитутно право на основание & 26 от ПРЗ на Закона за Енергетиката. „Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД е придобило право негови представители да влизат и да преминават през служещите имоти и да извършват дейности в тях, свързани с експлоатацията на енергийните обекти, включително право на преминаване на техниката през служещите поземлени имоти във връзка с изграждането и обслужването на въздушни и подземни проводни. Промяната на собствеността на имота не прекратява действието на сервитутите по отношение на господстващия и по отношение на служещия имот. Да се спазят изискванията на чл. 14 от Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти, а именно: не се допуска всякакъв вид застрояване, засаждане на трайни дървесни насаждения, сондажни работи, паркиране на всички видове превозни средства, складиране на отпадъци и материали, действия на трети лица върху съоръженията на енергийните обекти, палене на огън, стрелба с ловно и бойно оръжие.

5.1. В случай, че присъединяваният Обект засяга съществуващи електрически съоръжения, на основание чл. 13, ал. 2 от Наредба № 6 съоръженията и сервитутите им се изместват от възложителя на новото строителство за негова сметка съгласно чл. 73 от ЗУТ и сключен с Дружеството договор за възлагане на изместването. При подаване на заявлението за сключване на договор за възлагане на изместването, възложителят на новото строителство представя работни проекти за изместването.

• 5.2. За ел. съоръженията, които не попадат в строителното петно да се спазят изискванията на чл. 14 от Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти, а именно: не се допуска всякакъв вид застрояване, засаждане на трайни дървесни насаждения, сондажни работи, паркиране на всички видове превозни средства, складиране на отпадъци и материали, действия на трети лица върху съоръженията на енергийните обекти, палене на огън, стрелба с ловно и бойно оръжие.

5.3. За електрическите съоръжения, които следва да бъдат собственост на 'Електроразпределителни мрежи Запад' ЕАД до нормативно установената граница на собственост, клиентът се задължава да учреди/осигури необходимите вещни права /права на строеж и сервитутни права/ в полза на електроразпределителното дружество. В съответните устройствени и строителни книжа дружеството да бъде вписвано като възложител на строежа/устройствения план по смисъла на ЗУТ.

6. Изграждане на съоръженията за присъединяване:

6.1. Клиентът трябва да изгради за своя сметка електрическите съоръжения, които се намират в неговия имот, след границата на собственост на електрическите съоръжения, които остават негова собственост, съгласно чл. 117, ал. 7 от Закона за енергетиката.

6.2. Клиентът е необходимо да подаде искане за присъединяване на обекта, като приложи следните документи: - настоящото становище за временното строителство; - заявление за продажба на електрическа енергия; - сключен договор за присъединяване на обекта, касаещ основното ел. захранване; и - разрешение за строеж на обекта. Допълнителни документи (при наличие): - служебна бележка за изградени съоръжения; и - разрешение за ползване на съоръженията за присъединяване и заповед за поставяне под напрежение, в случаите при изграждане на съоръжения по чл.117, ал. 5 или чл.117, ал. 6 от Закона за енергетиката.

6.3. След заплащане на таксата по ценоразпис и генериране на номер в клиентската система, ще стартира процедурата по монтажа на съоръженията за присъединяване.

7. Цена за присъединяване

Клиентът е необходимо да заплати цена по ценоразпис № 1, съгласно чл.12, ал. 3 от Наредба № 6 за присъединяване на обекти към електрическите мрежи. Съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредба № 6 не се сключва договор за присъединяване.

Клиент: **ТОПЛИВО ИМОТИ АД**

Обект: **Строителство на „Зона за паркиране на товарни автомобили“ – временно захранване.**

Предоставена мощност: **50 kW**

8. Промяна на техническите характеристики на обекта

Промяна на техническите характеристики на обекта, се извършва по реда и при условията на Наредба № 6, след подаване от присъединяваното лице на ново искане за проучване на условията за присъединяване на обекта и след издадено становище на Дружеството.

9. Валидност на Становището

Настоящото Становище е със срок на валидност една година. След изтичането на посоченият срок Становището да се счита за невалидно. За присъединяване на обекта е необходимо е да се подаде ново искане за проучване.

Условията за присъединяване на Обекта към електроразпределителната мрежа са приети на проведено заседание на Експертен технически съвет на Дружеството, Протокол № 48 от 27.11.2025 г.

ЗА ДРУЖЕСТВОТО
„Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД:

Пълномощник:

съгласно пълномощно с рег. № 3700 / 25 г.
на нотариус рег. № на НК

Дата на уведомяване: 09.12.25 г.

Съгласували:

Директор на дирекция
„Проучване и развитие на мрежата“

/ Спас Джаджаров / съгласувано по имейл

Ръководител направление „ППМ“:

/ Юлиан Михайлов / съгласувано по имейл

Ръководител направление –
заместник „ППМ“ – регион СО Плевен:

/ Анатолий Стефков / съгласувано по имейл

Мениджър управление
на активите към ДПРМ:

/ Петър Нецов / съгласувано по имейл

Ръководител район „ППМ“:

/ Велизар Кузманов / съгласувано по имейл

Инженер разпределение на
електрическа енергия / ДУМ /:

/ Йордан Стойков / съгласувано по имейл

Съставил:

Инженер разпределение
на ел. енергия „ППМ“:

/ Красимира Рангелова /

KRASIMIRA
DIMITROVA
RANGELOVA
Date: 2025.12.02
16:40:04 +02'00'

Дата на получаване: 09.12.25 г.

Клиент: ТОПЛИВО ИМОТИ АД

Обект: Строителство на „Зона за паркиране на товарни автомобили“ – временно захранване.

Предоставена мощност: 50 kW